LEO SmartBox

Tescom HELLAS

600 - 1000 VA

Ιδανική και οικονομική λύση για οικιακή χρήση και επαγγελματικούς χώρους. Μπορεί να προστατέψει από υπερτάσεις, βυθίσεις και διακοπές ρεύματος και να υποστηρίξει H/Y, router-modem, TV, Video game consoles, συναγερμούς, τηλεφωνικές συσκευές, ταμειακές μηχανές κ.α. Είναι ελαφρύ και συμπαγές.



LINE INTERACTIVE

1 phase in / 1 phase out

POWER PROTECTION

SOUND · SECURITY · NETWORKING · PC & GAMING · POS & CASH REGISTER · TV

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαθέσιμο με LED ή LCD Οθόνη
- Ψηφιακός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή
- Αυτόματη σταθεροποίηση τάσης (AVR)
- Αυτόματη ανίχνευση συχνότητας 50/60Hz
- Μεγάλο εύρος τάσης τροφοδοσίας
- Αυτόματος έλεγχος με την εκκίνηση λειτουργίας
- Ψυχρή εκκίνηση
- Αυτόματη επανεκκίνηση όταν επανέλθει η τροφοδοσία
- Αυτόματη παρακολούθηση φάσης για εναρμόνιση αυτής με της τροφοδοσίας, μειώνει το χρόνο εναλλαγής
- Έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταριών: διαχείριση θερμοκρασίας και τρεις κλίμακες φόρτισης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση/αποφόρτιση μπαταριών, υπερτάσεις
- Αυτόματη φόρτιση όταν είναι απενεργοποιημένο
- Επιλογή διακοπής λειτουργίας χωρίς φορτίο
- Επιλογή για USB & RJ45 θύρες
- Ασφαλή διακοπή λειτουργίας χωρίς επίβλεψη: Ειδοποίηση λειτουργίας και αυτόματη εκκίνηση/διακοπή από τον υπολογιστή μέσο USB επικοινωνίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. AC Normal Indicator (green)
2. Battery Charging Indicator (amber)
3. Back-up Indicator (red)
4. On / Off button
5. Main state
6. Output voltage
7. Battery capacity
8. Load capacity



Volou 7, 183 46, Moschato - Greece
14th klm. Thessalonikis - Neon Moudanion, 57001 Thermi - Greece
+30 210 9590080
info@tescom-ups.gr
www.tescom-ups.gr

LEO SmartBox

600 - 1000 VA

ΜΟΝΤΕΛΟ	400VA	500VA	600VA/650VA	800VA/850VA	1000VA
Ονομαστική ισχύς	240W	300W	360W	480W	600W
ΕΙΣΟΔΟΣ					
Εύρος τάσης	100 / 110 / 120 Vac: 80–150 Vac · 220 / 230 / 240 Vac: 162–295 Vac ή 145–295 Vac				
Εύρος συχνοτήτων	50 / 60 Hz (αυτόματη ανίχνευση)				
ΕΞΟΔΟΣ					
Τάση εξόδου (λειτουργία μπαταρίας)	100 / 110 / 120 Vac ± 10% ή 220 / 230 / 240 Vac ± 10%				
Συχνότητα εξόδου (λειτουργία μπαταρίας)	60 Hz / 50 Hz ± 1% (αυτόματη ανίχνευση)				
Κυματομορφή	Λειτουργία δικτύου: καθαρό ημίτονο · Λειτουργία μπαταρίας: προσομοιωμένο ημίτονο				
Χρόνος μεταγωγής	2–8 ms (τυπικός), 10 ms (μέγ.)				
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ					
Τάση DC	12V				
Τύπος και αριθμός	12V/4.5Ah×1	12V/7Ah×1		12V/8Ah×1	12V/9Ah×1
Χρόνος επαναφόρτισης	6~8h				
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ					
Ενδείξεις LED (έκδοση LED)	Λειτουργία δικτύου, λειτουργία μπαταρίας, κατάσταση φόρτισης μπαταρίας				
Οθόνη LCD (έκδοση LCD)	Κατάσταση δικτύου, τάση εξόδου, χωρητικότητα μπαταρίας, ποσοστό φορτίου				
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ					
Πλήρης προστασία	Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση μπαταρίας, υπερβολική εκφόρτιση, υπερφόρτωση, υπέρταση				
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 40°C				
Σχετική υγρασία	5 - 90%				

Volou 7, 183 46, Moschato - Greece
14th klm. Thessalonikis - Neon Moudanion, 57001 Thermi - Greece
+30 210 9590080
info@tescom-ups.gr
www.tescom-ups.gr